

# DS-K2M0016A

## 梯控联动模块

梯控联动模块具有 8 位拨码地址，16 个继电器输出接口，通过 RS-485 总线与梯控主板连接，通过继电器的开关达到楼层控制的目的。

注意：梯控联动模块分为带机箱和不带机箱两种形态，其中 DS-K2M0032A（32A 能控制 32 层电梯）由两个 DS-K2M0016A（16A 能控制 16 层电梯）组成。

### 订货型号

DS-K2M0016A(国内标配)/不带机箱 302902415

DS-K2M0016A(国内标配)/带机箱 302902418

DS-K2M0032A(国内标配)/带机箱 302902419

### 产品功能

- 模块通过 RS-485 与梯控主板实现通信，具有 16 路继电器输出，一个模块最多可控制 16 层电梯。（两个 DS-K2M0016 组成 DS-K2M0032，控制 32 层电梯）
- 模块通过拨码开关设置梯控联动模块类型(呼梯\按键\自动)。
- 模块通过继电器的开关达到楼层控制的目的，且继电器变化的状态可上传梯控主板。

### 技术参数

名称	DS-K2M0016A
处理器	32bit
RS485 接口	2 个
报警输入	2 个
继电器输出	16 个
蜂鸣器	1 个
防拆	1 个
工作温度	-40℃~ 70℃
工作湿度	0%至 90%(在不凝结水滴状态下)
电源	DC12V±15%
产品尺寸	不带机箱：167*105*30mm 16 层以下带机箱：235*284*90mm 32 层带机箱：395*560*100mm
安装	支持导轨安装方式



DS-K2M0016A(国内标配)/不带机箱



DS-K2M0016A(国内标配)/带机箱



DS-K2M0032A(国内标配)/带机箱